

Nabíječí svítilna Fenix UC35

Informace o zboží

Akumulátorová taktická svítilna Fenix UC35 je nabíječí obdobou svítilny Fenix PD35. Je osazena diodou Cree XM-L2 U2 a přináší světelný tok až 960 lumenů (ANSI) a dosáhne až 200 metrů. Součástí balení je i nabíječí 18650 li-ion akumulátor s kapacitou 3200 mAh, který se nabíjí přímo ve svítilně přes boční USB konektor. Alternativně však lze svítilnu napájet i dvěma jednorázovými CR123A bateriemi. Svítilna UC35 disponuje šesti různými režimy svícení, které umožní volit mezi vysokým výkonem a dlouhou výdrží (až 150 hodin), nechýbí ani stroboskopické záblesky pro krizové situace. Svítilna je napájena digitálně regulovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). UC35 zajme nejen malou velikostí a obrovským výkonem, ale i taktickým spínačem a možností připevnění kabelového spínače. Můžeme ji proto doporučit i pro použití v bezpečnostních složkách a pro myslivost.



Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosah a nárazuvzdornost) jsou změněny v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

- Je použita špičková výkonná LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Šest režimů svícení: BURST 960 lumenů (1,5 hodiny) -> 480 lumenů (2,75 hodiny) -> 180 lumenů (9,25 hodin) -> 50 lumenů (38 hodin) -> 14 lumenů (150 hodin) - Strobe (stroboskop s průměrnou frekvencí).
- Provoz na BURST režim 960 lumenů je omezen na 5 minut v kuse, poté se svítilna sama přepne do režimu 480 lumenů. Světelný tok a časový výdrž jsou měněny s přibaleným li-ion 18650 akumulátorem s kapacitou 3200mAh (Fenix ARB-L2P).
- Digitálně regulováno pro konstantní jas, upozornění na vybité baterie.
- Jako náhradní akumulátor lze dokoupit nabíječí li-ion baterii typu 18650. K napájení lze použít i dvě jednorázové lithiové baterie typu CR123A (nesnažte se je ve svítilně dobít).
- Ochrana proti náhodnému vložení baterie obráceně (přepolování).
- Rozměry 15,0 cm (délka) x 2,54 cm (průměr). Váha 99 gramů (bez baterií), 145 gramů včetně akumulátoru.
- Vyrobeno z leteckého trzneného hliníku typu T6, odolný povrch - Type III hard anodized.
- Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr.
- Svítilna má paměť a zapne se vždy v posledním nastaveném režimu (neplatí pro zábleskové režimy).
- Lichoběžníkové závitě se zvýšenou odolností vůči opotřebení.
- Výrazné ryhování povrchu pro lepší držení, provedení zabraňuje otláčení svítilny na nerovné ploše.
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Odnímatelná ocelová spona s titanovou povrchovou úpravou.
- Trzvená ultra čistá skleněná čočka s anti-reflex povrchem.
- Hladký parabolický reflektor pro světelný kužel s dosahem 200 metrů (10000 cd).
- Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek, akumulátor Fenix ARB-L2P s kapacitou 3200 mAh, USB kabel a náhradní o-kroužky.

Použití:

Pro zapnutí zmáčknete vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka u hlavy svítilny můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do stroboskopického režimu přidržte boční tlačítko zhruba 1 vteřinu.
Nabíjení - odklopte gumovou krytku nabíječního konektoru na boku svítilny a zapojte příložený kabel (konektor micro USB), druhý konec kabelu zapojte do počítače, nebo USB adaptéru do elektrické sítě. **Pro nabíjení je nutné, aby byl zapnutý koncový spínač!** Během nabíjení svítí boční tlačítko červeně. Po plném nabití se rozsvítí zeleně. Nabíjení plně vybitého akumulátoru trvá cca 4,5 hodiny. **Upozornění na vybité baterie** - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a každých pět minut 3x zabliká.

Upozornění:

- Nerozebírejte sami zabezpečené části v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
- Ochrana proti přehřátí - při provozu v turbo režimu 480 lumenů se svítilna po 30 minutách přepne do režimu 180 lumenů. Pokud není svítilna v ruce příliš horká, lze ji přepnout zpět na vyšší výkon.
- V případě použití jednorázových CR123A baterií se je nesnažte ve svítilně nabíjet.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání výj. poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
 - Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je, nebo nabijte akumulátor.
 - Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené – očistěte je houbovkou namočenou v alkoholu.
 - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvořené – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte pevně jak hlavu tak konec svítilny.

Záruka:

Záruka pět let na svítilnu, záruka dva roky na akumulátor.

Nabíječí svítilna Fenix UC35

Informace o zboží

Akumulátorová taktická svítilna Fenix UC35 je nabíječí obdobou svítilny Fenix PD35. Je osazena diodou Cree XM-L2 U2 a přináší světelný tok až 960 lumenů (ANSI) a dosáhne až 200 metrů. Součástí balení je i nabíječí 18650 li-ion akumulátor s kapacitou 3200 mAh, který se nabíjí přímo ve svítilně přes boční USB konektor. Alternativně však lze svítilnu napájet i dvěma jednorázovými CR123A bateriemi. Svítilna UC35 disponuje šesti různými režimy svícení, které umožní volit mezi vysokým výkonem a dlouhou výdrží (až 150 hodin), nechýbí ani stroboskopické záblesky pro krizové situace. Svítilna je napájena digitálně regulovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). UC35 zajme nejen malou velikostí a obrovským výkonem, ale i taktickým spínačem a možností připevnění kabelového spínače. Můžeme ji proto doporučit i pro použití v bezpečnostních složkách a pro myslivost.



Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosah a nárazuvzdornost) jsou změněny v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

- Je použita špičková výkonná LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Šest režimů svícení: BURST 960 lumenů (1,5 hodiny) -> 480 lumenů (2,75 hodiny) -> 180 lumenů (9,25 hodin) -> 50 lumenů (38 hodin) -> 14 lumenů (150 hodin) - Strobe (stroboskop s průměrnou frekvencí).
- Provoz na BURST režim 960 lumenů je omezen na 5 minut v kuse, poté se svítilna sama přepne do režimu 480 lumenů. Světelný tok a časový výdrž jsou měněny s přibaleným li-ion 18650 akumulátorem s kapacitou 3200mAh (Fenix ARB-L2P).
- Digitálně regulováno pro konstantní jas, upozornění na vybité baterie.
- Jako náhradní akumulátor lze dokoupit nabíječí li-ion baterii typu 18650. K napájení lze použít i dvě jednorázové lithiové baterie typu CR123A (nesnažte se je ve svítilně dobít).
- Ochrana proti náhodnému vložení baterie obráceně (přepolování).
- Rozměry 15,0 cm (délka) x 2,54 cm (průměr). Váha 99 gramů (bez baterií), 145 gramů včetně akumulátoru.
- Vyrobeno z leteckého trzneného hliníku typu T6, odolný povrch - Type III hard anodized.
- Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr.
- Svítilna má paměť a zapne se vždy v posledním nastaveném režimu (neplatí pro zábleskové režimy).
- Lichoběžníkové závitě se zvýšenou odolností vůči opotřebení.
- Výrazné ryhování povrchu pro lepší držení, provedení zabraňuje otláčení svítilny na nerovné ploše.
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Odnímatelná ocelová spona s titanovou povrchovou úpravou.
- Trzvená ultra čistá skleněná čočka s anti-reflex povrchem.
- Hladký parabolický reflektor pro světelný kužel s dosahem 200 metrů (10000 cd).
- Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek, akumulátor Fenix ARB-L2P s kapacitou 3200 mAh, USB kabel a náhradní o-kroužky.

Použití:

Pro zapnutí zmáčknete vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka u hlavy svítilny můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do stroboskopického režimu přidržte boční tlačítko zhruba 1 vteřinu.
Nabíjení - odklopte gumovou krytku nabíječního konektoru na boku svítilny a zapojte příložený kabel (konektor micro USB), druhý konec kabelu zapojte do počítače, nebo USB adaptéru do elektrické sítě. **Pro nabíjení je nutné, aby byl zapnutý koncový spínač!** Během nabíjení svítí boční tlačítko červeně. Po plném nabití se rozsvítí zeleně. Nabíjení plně vybitého akumulátoru trvá cca 4,5 hodiny. **Upozornění na vybité baterie** - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a každých pět minut 3x zabliká.

Upozornění:

- Nerozebírejte sami zabezpečené části v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
- Ochrana proti přehřátí - při provozu v turbo režimu 480 lumenů se svítilna po 30 minutách přepne do režimu 180 lumenů. Pokud není svítilna v ruce příliš horká, lze ji přepnout zpět na vyšší výkon.
- V případě použití jednorázových CR123A baterií se je nesnažte ve svítilně nabíjet.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání výj. poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
 - Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je, nebo nabijte akumulátor.
 - Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené – očistěte je houbovkou namočenou v alkoholu.
 - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvořené – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte pevně jak hlavu tak konec svítilny.

Záruka:

Záruka pět let na svítilnu, záruka dva roky na akumulátor.

Nabíječí svítilna Fenix UC35

Informace o zboží

Akumulátorová taktická svítilna Fenix UC35 je nabíječí obdobou svítilny Fenix PD35. Je osazena diodou Cree XM-L2 U2 a přináší světelný tok až 960 lumenů (ANSI) a dosáhne až 200 metrů. Součástí balení je i nabíječí 18650 li-ion akumulátor s kapacitou 3200 mAh, který se nabíjí přímo ve svítilně přes boční USB konektor. Alternativně však lze svítilnu napájet i dvěma jednorázovými CR123A bateriemi. Svítilna UC35 disponuje šesti různými režimy svícení, které umožní volit mezi vysokým výkonem a dlouhou výdrží (až 150 hodin), nechýbí ani stroboskopické záblesky pro krizové situace. Svítilna je napájena digitálně regulovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). UC35 zajme nejen malou velikostí a obrovským výkonem, ale i taktickým spínačem a možností připevnění kabelového spínače. Můžeme ji proto doporučit i pro použití v bezpečnostních složkách a pro myslivost.



Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosah a nárazuvzdornost) jsou změněny v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

- Je použita špičková výkonná LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Šest režimů svícení: BURST 960 lumenů (1,5 hodiny) -> 480 lumenů (2,75 hodiny) -> 180 lumenů (9,25 hodin) -> 50 lumenů (38 hodin) -> 14 lumenů (150 hodin) - Strobe (stroboskop s průměrnou frekvencí).
- Provoz na BURST režim 960 lumenů je omezen na 5 minut v kuse, poté se svítilna sama přepne do režimu 480 lumenů. Světelný tok a časový výdrž jsou měněny s přibaleným li-ion 18650 akumulátorem s kapacitou 3200mAh (Fenix ARB-L2P).
- Digitálně regulováno pro konstantní jas, upozornění na vybité baterie.
- Jako náhradní akumulátor lze dokoupit nabíječí li-ion baterii typu 18650. K napájení lze použít i dvě jednorázové lithiové baterie typu CR123A (nesnažte se je ve svítilně dobít).
- Ochrana proti náhodnému vložení baterie obráceně (přepolování).
- Rozměry 15,0 cm (délka) x 2,54 cm (průměr). Váha 99 gramů (bez baterií), 145 gramů včetně akumulátoru.
- Vyrobeno z leteckého trzneného hliníku typu T6, odolný povrch - Type III hard anodized.
- Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr.
- Svítilna má paměť a zapne se vždy v posledním nastaveném režimu (neplatí pro zábleskové režimy).
- Lichoběžníkové závitě se zvýšenou odolností vůči opotřebení.
- Výrazné ryhování povrchu pro lepší držení, provedení zabraňuje otláčení svítilny na nerovné ploše.
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Odnímatelná ocelová spona s titanovou povrchovou úpravou.
- Trzvená ultra čistá skleněná čočka s anti-reflex povrchem.
- Hladký parabolický reflektor pro světelný kužel s dosahem 200 metrů (10000 cd).
- Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek, akumulátor Fenix ARB-L2P s kapacitou 3200 mAh, USB kabel a náhradní o-kroužky.

Použití:

Pro zapnutí zmáčknete vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka u hlavy svítilny můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do stroboskopického režimu přidržte boční tlačítko zhruba 1 vteřinu.
Nabíjení - odklopte gumovou krytku nabíječního konektoru na boku svítilny a zapojte příložený kabel (konektor micro USB), druhý konec kabelu zapojte do počítače, nebo USB adaptéru do elektrické sítě. **Pro nabíjení je nutné, aby byl zapnutý koncový spínač!** Během nabíjení svítí boční tlačítko červeně. Po plném nabití se rozsvítí zeleně. Nabíjení plně vybitého akumulátoru trvá cca 4,5 hodiny. **Upozornění na vybité baterie** - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a každých pět minut 3x zabliká.

Upozornění:

- Nerozebírejte sami zabezpečené části v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
- Ochrana proti přehřátí - při provozu v turbo režimu 480 lumenů se svítilna po 30 minutách přepne do režimu 180 lumenů. Pokud není svítilna v ruce příliš horká, lze ji přepnout zpět na vyšší výkon.
- V případě použití jednorázových CR123A baterií se je nesnažte ve svítilně nabíjet.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání výj. poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
 - Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je, nebo nabijte akumulátor.
 - Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené – očistěte je houbovkou namočenou v alkoholu.
 - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvořené – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte pevně jak hlavu tak konec svítilny.

Záruka:

Záruka pět let na svítilnu, záruka dva roky na akumulátor.

Nabíječí svítilna Fenix UC35

Informace o zboží

Akumulátorová taktická svítilna Fenix UC35 je nabíječí obdobou svítilny Fenix PD35. Je osazena diodou Cree XM-L2 U2 a přináší světelný tok až 960 lumenů (ANSI) a dosáhne až 200 metrů. Součástí balení je i nabíječí 18650 li-ion akumulátor s kapacitou 3200 mAh, který se nabíjí přímo ve svítilně přes boční USB konektor. Alternativně však lze svítilnu napájet i dvěma jednorázovými CR123A bateriemi. Svítilna UC35 disponuje šesti různými režimy svícení, které umožní volit mezi vysokým výkonem a dlouhou výdrží (až 150 hodin), nechýbí ani stroboskopické záblesky pro krizové situace. Svítilna je napájena digitálně regulovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). UC35 zajme nejen malou velikostí a obrovským výkonem, ale i taktickým spínačem a možností připevnění kabelového spínače. Můžeme ji proto doporučit i pro použití v bezpečnostních složkách a pro myslivost.



Všechny parametry svítilny (světelný tok, doba provozu na baterie, vodotěsnost, dosah a nárazuvzdornost) jsou změněny v souladu s normou ANSI/NEMA FL 1-2009.

Parametry svítilny:

- Je použita špičková výkonná LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Šest režimů svícení: BURST 960 lumenů (1,5 hodiny) -> 480 lumenů (2,75 hodiny) -> 180 lumenů (9,25 hodin) -> 50 lumenů (38 hodin) -> 14 lumenů (150 hodin) - Strobe (stroboskop s průměrnou frekvencí).
- Provoz na BURST režim 960 lumenů je omezen na 5 minut v kuse, poté se svítilna sama přepne do režimu 480 lumenů. Světelný tok a časový výdrž jsou měněny s přibaleným li-ion 18650 akumulátorem s kapacitou 3200mAh (Fenix ARB-L2P).
- Digitálně regulováno pro konstantní jas, upozornění na vybité baterie.
- Jako náhradní akumulátor lze dokoupit nabíječí li-ion baterii typu 18650. K napájení lze použít i dvě jednorázové lithiové baterie typu CR123A (nesnažte se je ve svítilně dobít).
- Ochrana proti náhodnému vložení baterie obráceně (přepolování).
- Rozměry 15,0 cm (délka) x 2,54 cm (průměr). Váha 99 gramů (bez baterií), 145 gramů včetně akumulátoru.
- Vyrobeno z leteckého trzneného hliníku typu T6, odolný povrch - Type III hard anodized.
- Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr.
- Svítilna má paměť a zapne se vždy v posledním nastaveném režimu (neplatí pro zábleskové režimy).
- Lichoběžníkové závitě se zvýšenou odolností vůči opotřebení.
- Výrazné ryhování povrchu pro lepší držení, provedení zabraňuje otláčení svítilny na nerovné ploše.
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Odnímatelná ocelová spona s titanovou povrchovou úpravou.
- Trzvená ultra čistá skleněná čočka s anti-reflex povrchem.
- Hladký parabolický reflektor pro světelný kužel s dosahem 200 metrů (10000 cd).
- Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek, akumulátor Fenix ARB-L2P s kapacitou 3200 mAh, USB kabel a náhradní o-kroužky.

Použití:

Pro zapnutí zmáčknete vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka u hlavy svítilny můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do stroboskopického režimu přidržte boční tlačítko zhruba 1 vteřinu.
Nabíjení - odklopte gumovou krytku nabíječního konektoru na boku svítilny a zapojte příložený kabel (konektor micro USB), druhý konec kabelu zapojte do počítače, nebo USB adaptéru do elektrické sítě. **Pro nabíjení je nutné, aby byl zapnutý koncový spínač!** Během nabíjení svítí boční tlačítko červeně. Po plném nabití se rozsvítí zeleně. Nabíjení plně vybitého akumulátoru trvá cca 4,5 hodiny. **Upozornění na vybité baterie** - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a každých pět minut 3x zabliká.

Upozornění:

- Nerozebírejte sami zabezpečené části v hlavě svítilny, poruší se tím záruka.
- Ochrana proti přehřátí - při provozu v turbo režimu 480 lumenů se svítilna po 30 minutách přepne do režimu 180 lumenů. Pokud není svítilna v ruce příliš horká, lze ji přepnout zpět na vyšší výkon.
- V případě použití jednorázových CR123A baterií se je nesnažte ve svítilně nabíjet.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání výj. poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
 - Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je, nebo nabijte akumulátor.
 - Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené – očistěte je houbovkou namočenou v alkoholu.
 - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvořené – přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte pevně jak hlavu tak konec svítilny.

Záruka:

Záruka pět let na svítilnu, záruka dva roky na akumulátor.