

## Fenix TK16

### Informace o zboží

Výkonná taktická svítilna Fenix TK16 nabízí špičkový světelný tok až 1000 lumenů (ANSI) a dosáhá až 240 metrů. Velmi solidní a voděodolné provedení a dvouvrstvá konstrukce těla předurčuje tuto taktickou svítilnu pro drsné venkovní podmínky, pro profesionály, ozbrojené složky i myslivost. LED svítilna Fenix TK16 používá duální taktický spínač, který umožňuje rychlejší a spolehlivější ovládání v krizových situacích. Lze ji například snadno zapnout přímo do stroboskopického režimu. Svítilna je napájena digitálně kontrolovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). Fenix TK16 disponuje celkem pěti režimy osvětlení s vydrží až 150 hodin.

### Parametry svítilny:

- Je použita výkonná LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Pět režimů výkonu: 1000 lumenů (1,15 hodiny) -> 400 lumenů (3,45 hodiny) -> 150 lumenů (10 hodin) -> 10 lumenů (150 hodin) -> strobe (stroboskopické blikání).
- Parabolický hliníkový reflektor pro perfektní světelný kužel s dosahem přes 240 metrů (14480 cd).
- K napájení lze použít dvě 3V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí li-ion aku 18650.
- Časy vydrže jsou měřeny s nabíjecím li-ion akumulátorem typu 18650 s kapacitou 3400mAh.
- Elektronika s digitální konstantní regulací výkonu a ochranou proti opačnému vložení baterií.
- Systém dvou pružin - vysoká odolnost svítilny při použití na zbraní.
- Ochrana proti přehřátí, po 20 minutách provozu na plný výkon se svítilna přepne do druhého nejvyššího režimu.
- Rozměry 14 cm (délka) x 3,4 cm (průměr hlavy) x 2,5 cm (průměr těla).
- Váha 122 gramů (bez baterií).
- Vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku. Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr.
- Lichoběžníkové závit vysoce odolné vůči opotřebení.
- Odolný těžce poškrábateľný povrch - Type III hard anodized.
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
- Taktický kroužek pro uchopení "doutníkovou technikou" (odstranitelný).
- Duální taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Pevný klip pro bezpečné a jednoduché nošení svítilny (odstranitelný).
- Svítilna díky svému designu neprokluzuje v ruce a neotáčí se při položení.
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky.
- Baterie nejsou součástí balení.

### Použití:

Pro zapnutí zmáčknete větší tlačítko umístěné na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítka namáčkněte. Stiskem vedlejšího přepínače tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do zábleskového režimu při zapnuté svítilně přidržíte přepínač tlačítka zhruba 1 vteřinu. Pro zapnutí svítilny přímo do stroboskopického režimu stiskněte a držte přepínač tlačítka. Demontáž spony - odšroubujte taktický kroužek a stáhněte sponu z těla svítilny, našroubujte taktický kroužek zpět.

### Upozornění:

- Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie či nabíjecí 18650 akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny například z důvodu úniku látek z baterie.
- Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
  - Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
  - Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
  - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je.

### Záruka:

Záruka pět let.



## Fenix TK16

### Informace o zboží

Výkonná taktická svítilna Fenix TK16 nabízí špičkový světelný tok až 1000 lumenů (ANSI) a dosáhá až 240 metrů. Velmi solidní a voděodolné provedení a dvouvrstvá konstrukce těla předurčuje tuto taktickou svítilnu pro drsné venkovní podmínky, pro profesionály, ozbrojené složky i myslivost. LED svítilna Fenix TK16 používá duální taktický spínač, který umožňuje rychlejší a spolehlivější ovládání v krizových situacích. Lze ji například snadno zapnout přímo do stroboskopického režimu. Svítilna je napájena digitálně kontrolovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). Fenix TK16 disponuje celkem pěti režimy osvětlení s vydrží až 150 hodin.

### Parametry svítilny:

- Je použita výkonná LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Pět režimů výkonu: 1000 lumenů (1,15 hodiny) -> 400 lumenů (3,45 hodiny) -> 150 lumenů (10 hodin) -> 10 lumenů (150 hodin) -> strobe (stroboskopické blikání).
- Parabolický hliníkový reflektor pro perfektní světelný kužel s dosahem přes 240 metrů (14480 cd).
- K napájení lze použít dvě 3V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí li-ion aku 18650.
- Časy vydrže jsou měřeny s nabíjecím li-ion akumulátorem typu 18650 s kapacitou 3400mAh.
- Elektronika s digitální konstantní regulací výkonu a ochranou proti opačnému vložení baterií.
- Systém dvou pružin - vysoká odolnost svítilny při použití na zbraní.
- Ochrana proti přehřátí, po 20 minutách provozu na plný výkon se svítilna přepne do druhého nejvyššího režimu.
- Rozměry 14 cm (délka) x 3,4 cm (průměr hlavy) x 2,5 cm (průměr těla).
- Váha 122 gramů (bez baterií).
- Vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku. Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr.
- Lichoběžníkové závit vysoce odolné vůči opotřebení.
- Odolný těžce poškrábateľný povrch - Type III hard anodized.
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
- Taktický kroužek pro uchopení "doutníkovou technikou" (odstranitelný).
- Duální taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Pevný klip pro bezpečné a jednoduché nošení svítilny (odstranitelný).
- Svítilna díky svému designu neprokluzuje v ruce a neotáčí se při položení.
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky.
- Baterie nejsou součástí balení.

### Použití:

Pro zapnutí zmáčknete větší tlačítko umístěné na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítka namáčkněte. Stiskem vedlejšího přepínače tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do zábleskového režimu při zapnuté svítilně přidržíte přepínač tlačítka zhruba 1 vteřinu. Pro zapnutí svítilny přímo do stroboskopického režimu stiskněte a držte přepínač tlačítka. Demontáž spony - odšroubujte taktický kroužek a stáhněte sponu z těla svítilny, našroubujte taktický kroužek zpět.

### Upozornění:

- Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie či nabíjecí 18650 akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny například z důvodu úniku látek z baterie.
- Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
  - Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
  - Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
  - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je.

### Záruka:

Záruka pět let.



## Fenix TK16

### Informace o zboží

Výkonná taktická svítilna Fenix TK16 nabízí špičkový světelný tok až 1000 lumenů (ANSI) a dosáhá až 240 metrů. Velmi solidní a voděodolné provedení a dvouvrstvá konstrukce těla předurčuje tuto taktickou svítilnu pro drsné venkovní podmínky, pro profesionály, ozbrojené složky i myslivost. LED svítilna Fenix TK16 používá duální taktický spínač, který umožňuje rychlejší a spolehlivější ovládání v krizových situacích. Lze ji například snadno zapnout přímo do stroboskopického režimu. Svítilna je napájena digitálně kontrolovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). Fenix TK16 disponuje celkem pěti režimy osvětlení s vydrží až 150 hodin.

### Parametry svítilny:

- Je použita výkonná LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Pět režimů výkonu: 1000 lumenů (1,15 hodiny) -> 400 lumenů (3,45 hodiny) -> 150 lumenů (10 hodin) -> 10 lumenů (150 hodin) -> strobe (stroboskopické blikání).
- Parabolický hliníkový reflektor pro perfektní světelný kužel s dosahem přes 240 metrů (14480 cd).
- K napájení lze použít dvě 3V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí li-ion aku 18650.
- Časy vydrže jsou měřeny s nabíjecím li-ion akumulátorem typu 18650 s kapacitou 3400mAh.
- Elektronika s digitální konstantní regulací výkonu a ochranou proti opačnému vložení baterií.
- Systém dvou pružin - vysoká odolnost svítilny při použití na zbraní.
- Ochrana proti přehřátí, po 20 minutách provozu na plný výkon se svítilna přepne do druhého nejvyššího režimu.
- Rozměry 14 cm (délka) x 3,4 cm (průměr hlavy) x 2,5 cm (průměr těla).
- Váha 122 gramů (bez baterií).
- Vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku. Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr.
- Lichoběžníkové závit vysoce odolné vůči opotřebení.
- Odolný těžce poškrábateľný povrch - Type III hard anodized.
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
- Taktický kroužek pro uchopení "doutníkovou technikou" (odstranitelný).
- Duální taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Pevný klip pro bezpečné a jednoduché nošení svítilny (odstranitelný).
- Svítilna díky svému designu neprokluzuje v ruce a neotáčí se při položení.
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky.
- Baterie nejsou součástí balení.

### Použití:

Pro zapnutí zmáčknete větší tlačítko umístěné na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítka namáčkněte. Stiskem vedlejšího přepínače tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do zábleskového režimu při zapnuté svítilně přidržíte přepínač tlačítka zhruba 1 vteřinu. Pro zapnutí svítilny přímo do stroboskopického režimu stiskněte a držte přepínač tlačítka. Demontáž spony - odšroubujte taktický kroužek a stáhněte sponu z těla svítilny, našroubujte taktický kroužek zpět.

### Upozornění:

- Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie či nabíjecí 18650 akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny například z důvodu úniku látek z baterie.
- Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
  - Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
  - Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
  - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je.

### Záruka:

Záruka pět let.



## Fenix TK16

### Informace o zboží

Výkonná taktická svítilna Fenix TK16 nabízí špičkový světelný tok až 1000 lumenů (ANSI) a dosáhá až 240 metrů. Velmi solidní a voděodolné provedení a dvouvrstvá konstrukce těla předurčuje tuto taktickou svítilnu pro drsné venkovní podmínky, pro profesionály, ozbrojené složky i myslivost. LED svítilna Fenix TK16 používá duální taktický spínač, který umožňuje rychlejší a spolehlivější ovládání v krizových situacích. Lze ji například snadno zapnout přímo do stroboskopického režimu. Svítilna je napájena digitálně kontrolovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). Fenix TK16 disponuje celkem pěti režimy osvětlení s vydrží až 150 hodin.

### Parametry svítilny:

- Je použita výkonná LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Pět režimů výkonu: 1000 lumenů (1,15 hodiny) -> 400 lumenů (3,45 hodiny) -> 150 lumenů (10 hodin) -> 10 lumenů (150 hodin) -> strobe (stroboskopické blikání).
- Parabolický hliníkový reflektor pro perfektní světelný kužel s dosahem přes 240 metrů (14480 cd).
- K napájení lze použít dvě 3V lithiové baterie typu CR123A nebo jeden nabíjecí li-ion aku 18650.
- Časy vydrže jsou měřeny s nabíjecím li-ion akumulátorem typu 18650 s kapacitou 3400mAh.
- Elektronika s digitální konstantní regulací výkonu a ochranou proti opačnému vložení baterií.
- Systém dvou pružin - vysoká odolnost svítilny při použití na zbraní.
- Ochrana proti přehřátí, po 20 minutách provozu na plný výkon se svítilna přepne do druhého nejvyššího režimu.
- Rozměry 14 cm (délka) x 3,4 cm (průměr hlavy) x 2,5 cm (průměr těla).
- Váha 122 gramů (bez baterií).
- Vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku. Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr.
- Lichoběžníkové závit vysoce odolné vůči opotřebení.
- Odolný těžce poškrábateľný povrch - Type III hard anodized.
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Tvrzená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
- Taktický kroužek pro uchopení "doutníkovou technikou" (odstranitelný).
- Duální taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitého zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Pevný klip pro bezpečné a jednoduché nošení svítilny (odstranitelný).
- Svítilna díky svému designu neprokluzuje v ruce a neotáčí se při položení.
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužky.
- Baterie nejsou součástí balení.

### Použití:

Pro zapnutí zmáčknete větší tlačítko umístěné na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítka namáčkněte. Stiskem vedlejšího přepínače tlačítka můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do zábleskového režimu při zapnuté svítilně přidržíte přepínač tlačítka zhruba 1 vteřinu. Pro zapnutí svítilny přímo do stroboskopického režimu stiskněte a držte přepínač tlačítka. Demontáž spony - odšroubujte taktický kroužek a stáhněte sponu z těla svítilny, našroubujte taktický kroužek zpět.

### Upozornění:

- Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie či nabíjecí 18650 akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny například z důvodu úniku látek z baterie.
- Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu, či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
  - Baterie jsou téměř vybité – vyměňte je.
  - Kontakty uvnitř svítilny jsou znečištěné – očistěte je vatičkou namočenou v alkoholu.
  - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je.

### Záruka:

Záruka pět let.

