

## Fenix TK22 XM-L2 (2014)

### Informace o zboží

Třetí generace taktické svítilny Fenix TK22 XM-L2 nabízí světelný tok až 920 lumenů (ANSI) a dosvit 275 metrů. Je osazena nejnovější výkonnou LED Cree XM-L2 U2 s účinností až 180lm/W.

Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými CR123 bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem typu 18650. Hlava svítilny je nově opatřena úderným ráfem z nerezové oceli, který zvyšuje odolnost svítilny a lze ho využít pro boj blízka.

LED svítilna Fenix TK22 XM-L2 je díky svému masivnímu provedení pevná jako tank a přitom si zachovává kompaktní velikost. Svítilna je napájena digitálně kontrolovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). Fenix TK22 disponuje celkem pěti režimy osvětlení a vydrží až 168 hodin. Velmi solidní a vodoodolné provedení předurčuje tuto taktickou svítilnu pro drsné venkovní podmínky, pro profesionály, ozbrojené složky a myslivost.

### Parametry svítilny:

- Je použita prémiová LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Pět režimů výkonu: 920 lumenů (1,5 hodiny) -> 400 lumenů (3,75 hodiny) -> 120 lumenů (15,75 hodiny) -> 10 lumenů (150 hodin) -> strobe (stroboskopické blikání).
- Lehce texturovaný reflektor pro perfektní světelný kužel s dosvitem 275 metrů (18950 cd).
- Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3400mAh.
- Elektronika s digitální konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a ochranou proti příliš hlubokému vybití akumulátoru.
- Lze použít dvě 3V lithiové baterie CR123A nebo jeden nabíjecí li-ion akumulátor 18650.
- Rozměry 14,7cm (délka) x 4,0cm (průměr hlavy) x 2,54cm (průměr těla).
- Ochrana proti přehřátí: po 15 minutách provozu na 920 lm se svítilna přepne do režimu 400 lm.
- Tělo svítilny vyrobeno z leteckého trzneného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek z nerezové oceli. Odolný těžce poškrábátelej povrch - Type III hard anodized.
- Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závití vysoce odolné vůči opotřebení.
- Váha 157 gramů (bez baterií).
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Trzvená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
- Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbraní.
- Taktický kroužek pro uchopení "doutníkovou technikou" (odstranitelný).
- Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitě zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Pevná spona pro bezpečné a jednoduché nošení svítilny na opasku nebo kapse (odstranitelná).
- Svítilna díky svému designu neprokluzuje v ruce a neotáčí se při položení.
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužek.
- Baterie nejsou součástí balení.

### Použití:

Pro zapnutí zmáčknete vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka u hlavy svítilny můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do zábleskového režimu přidržíte boční tlačítko zhruba 1 vteřinu. **Demontáž spony** - odšroubujte taktický kroužek a stáhněte sponu z těla svítilny, našroubujte taktický kroužek zpět. **Upozornění na vybité baterie** - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a každých pět minut 3x zablíká.

### Upozornění:

- Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie či nabíjecí 18650 akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny například z důvodu úniku látek z baterie.
- Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
  - Baterie jsou téměř vybité - vyměňte je.
  - Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené - očistěte je houbičkou namočenou v alkoholu.
  - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je.

### Záruka:

Záruka pět let.



## Fenix TK22 XM-L2 (2014)

### Informace o zboží

Třetí generace taktické svítilny Fenix TK22 XM-L2 nabízí světelný tok až 920 lumenů (ANSI) a dosvit 275 metrů. Je osazena nejnovější výkonnou LED Cree XM-L2 U2 s účinností až 180lm/W.

Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými CR123 bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem typu 18650. Hlava svítilny je nově opatřena úderným ráfem z nerezové oceli, který zvyšuje odolnost svítilny a lze ho využít pro boj blízka.

LED svítilna Fenix TK22 XM-L2 je díky svému masivnímu provedení pevná jako tank a přitom si zachovává kompaktní velikost. Svítilna je napájena digitálně kontrolovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). Fenix TK22 disponuje celkem pěti režimy osvětlení a vydrží až 168 hodin. Velmi solidní a vodoodolné provedení předurčuje tuto taktickou svítilnu pro drsné venkovní podmínky, pro profesionály, ozbrojené složky a myslivost.

### Parametry svítilny:

- Je použita prémiová LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Pět režimů výkonu: 920 lumenů (1,5 hodiny) -> 400 lumenů (3,75 hodiny) -> 120 lumenů (15,75 hodiny) -> 10 lumenů (150 hodin) -> strobe (stroboskopické blikání).
- Lehce texturovaný reflektor pro perfektní světelný kužel s dosvitem 275 metrů (18950 cd).
- Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3400mAh.
- Elektronika s digitální konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a ochranou proti příliš hlubokému vybití akumulátoru.
- Lze použít dvě 3V lithiové baterie CR123A nebo jeden nabíjecí li-ion akumulátor 18650.
- Rozměry 14,7cm (délka) x 4,0cm (průměr hlavy) x 2,54cm (průměr těla).
- Ochrana proti přehřátí: po 15 minutách provozu na 920 lm se svítilna přepne do režimu 400 lm.
- Tělo svítilny vyrobeno z leteckého trzneného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek z nerezové oceli. Odolný těžce poškrábátelej povrch - Type III hard anodized.
- Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závití vysoce odolné vůči opotřebení.
- Váha 157 gramů (bez baterií).
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Trzvená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
- Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbraní.
- Taktický kroužek pro uchopení "doutníkovou technikou" (odstranitelný).
- Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitě zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Pevná spona pro bezpečné a jednoduché nošení svítilny na opasku nebo kapse (odstranitelná).
- Svítilna díky svému designu neprokluzuje v ruce a neotáčí se při položení.
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužek.
- Baterie nejsou součástí balení.

### Použití:

Pro zapnutí zmáčknete vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka u hlavy svítilny můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do zábleskového režimu přidržíte boční tlačítko zhruba 1 vteřinu. **Demontáž spony** - odšroubujte taktický kroužek a stáhněte sponu z těla svítilny, našroubujte taktický kroužek zpět. **Upozornění na vybité baterie** - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a každých pět minut 3x zablíká.

### Upozornění:

- Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie či nabíjecí 18650 akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny například z důvodu úniku látek z baterie.
- Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
  - Baterie jsou téměř vybité - vyměňte je.
  - Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené - očistěte je houbičkou namočenou v alkoholu.
  - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je.

### Záruka:

Záruka pět let.



## Fenix TK22 XM-L2 (2014)

### Informace o zboží

Třetí generace taktické svítilny Fenix TK22 XM-L2 nabízí světelný tok až 920 lumenů (ANSI) a dosvit 275 metrů. Je osazena nejnovější výkonnou LED Cree XM-L2 U2 s účinností až 180lm/W.

Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými CR123 bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem typu 18650. Hlava svítilny je nově opatřena úderným ráfem z nerezové oceli, který zvyšuje odolnost svítilny a lze ho využít pro boj blízka.

LED svítilna Fenix TK22 XM-L2 je díky svému masivnímu provedení pevná jako tank a přitom si zachovává kompaktní velikost. Svítilna je napájena digitálně kontrolovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). Fenix TK22 disponuje celkem pěti režimy osvětlení a vydrží až 168 hodin. Velmi solidní a vodoodolné provedení předurčuje tuto taktickou svítilnu pro drsné venkovní podmínky, pro profesionály, ozbrojené složky a myslivost.

### Parametry svítilny:

- Je použita prémiová LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Pět režimů výkonu: 920 lumenů (1,5 hodiny) -> 400 lumenů (3,75 hodiny) -> 120 lumenů (15,75 hodiny) -> 10 lumenů (150 hodin) -> strobe (stroboskopické blikání).
- Lehce texturovaný reflektor pro perfektní světelný kužel s dosvitem 275 metrů (18950 cd).
- Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3400mAh.
- Elektronika s digitální konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a ochranou proti příliš hlubokému vybití akumulátoru.
- Lze použít dvě 3V lithiové baterie CR123A nebo jeden nabíjecí li-ion akumulátor 18650.
- Rozměry 14,7cm (délka) x 4,0cm (průměr hlavy) x 2,54cm (průměr těla).
- Ochrana proti přehřátí: po 15 minutách provozu na 920 lm se svítilna přepne do režimu 400 lm.
- Tělo svítilny vyrobeno z leteckého trzneného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek z nerezové oceli. Odolný těžce poškrábátelej povrch - Type III hard anodized.
- Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závití vysoce odolné vůči opotřebení.
- Váha 157 gramů (bez baterií).
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Trzvená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
- Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbraní.
- Taktický kroužek pro uchopení "doutníkovou technikou" (odstranitelný).
- Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitě zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Pevná spona pro bezpečné a jednoduché nošení svítilny na opasku nebo kapse (odstranitelná).
- Svítilna díky svému designu neprokluzuje v ruce a neotáčí se při položení.
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužek.
- Baterie nejsou součástí balení.

### Použití:

Pro zapnutí zmáčknete vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka u hlavy svítilny můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do zábleskového režimu přidržíte boční tlačítko zhruba 1 vteřinu. **Demontáž spony** - odšroubujte taktický kroužek a stáhněte sponu z těla svítilny, našroubujte taktický kroužek zpět. **Upozornění na vybité baterie** - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a každých pět minut 3x zablíká.

### Upozornění:

- Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie či nabíjecí 18650 akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny například z důvodu úniku látek z baterie.
- Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
  - Baterie jsou téměř vybité - vyměňte je.
  - Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené - očistěte je houbičkou namočenou v alkoholu.
  - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je.

### Záruka:

Záruka pět let.



## Fenix TK22 XM-L2 (2014)

### Informace o zboží

Třetí generace taktické svítilny Fenix TK22 XM-L2 nabízí světelný tok až 920 lumenů (ANSI) a dosvit 275 metrů. Je osazena nejnovější výkonnou LED Cree XM-L2 U2 s účinností až 180lm/W.

Svítilnu je možné napájet dvěma lithiovými CR123 bateriemi nebo jedním li-ion akumulátorem typu 18650. Hlava svítilny je nově opatřena úderným ráfem z nerezové oceli, který zvyšuje odolnost svítilny a lze ho využít pro boj blízka.

LED svítilna Fenix TK22 XM-L2 je díky svému masivnímu provedení pevná jako tank a přitom si zachovává kompaktní velikost. Svítilna je napájena digitálně kontrolovaným konstantním proudem pro zaručení stálého světelného výkonu i při snižování napětí v bateriích (při jejich pozvolném vybití). Fenix TK22 disponuje celkem pěti režimy osvětlení a vydrží až 168 hodin. Velmi solidní a vodoodolné provedení předurčuje tuto taktickou svítilnu pro drsné venkovní podmínky, pro profesionály, ozbrojené složky a myslivost.

### Parametry svítilny:

- Je použita prémiová LED Cree XM-L2 U2 s životností 50000 hodin.
- Pět režimů výkonu: 920 lumenů (1,5 hodiny) -> 400 lumenů (3,75 hodiny) -> 120 lumenů (15,75 hodiny) -> 10 lumenů (150 hodin) -> strobe (stroboskopické blikání).
- Lehce texturovaný reflektor pro perfektní světelný kužel s dosvitem 275 metrů (18950 cd).
- Časy výdrže jsou měřeny s nabíjecí 18650 li-ion baterií s kapacitou 3400mAh.
- Elektronika s digitální konstantní regulací výkonu, ochranou proti opačnému vložení baterií a ochranou proti příliš hlubokému vybití akumulátoru.
- Lze použít dvě 3V lithiové baterie CR123A nebo jeden nabíjecí li-ion akumulátor 18650.
- Rozměry 14,7cm (délka) x 4,0cm (průměr hlavy) x 2,54cm (průměr těla).
- Ochrana proti přehřátí: po 15 minutách provozu na 920 lm se svítilna přepne do režimu 400 lm.
- Tělo svítilny vyrobeno z leteckého trzneného hliníku, hlava svítilny doplněna o úderný ráfek z nerezové oceli. Odolný těžce poškrábátelej povrch - Type III hard anodized.
- Nárazuvzdorná pádům z výšky 1 metr. Lichoběžníkové závití vysoce odolné vůči opotřebení.
- Váha 157 gramů (bez baterií).
- Vodotěsná dle standardu IPX-8 (testováno pod vodou v hloubce 2 metry).
- Trzvená ultra čistá skleněná čočka s antireflexním povrchem.
- Baterie uloženy mezi dvěma pružinami - bez problémů snáší zpětné rázy při použití na zbraní.
- Taktický kroužek pro uchopení "doutníkovou technikou" (odstranitelný).
- Taktický vypínač na konci svítilny (funkce okamžitě zapnutí/vypnutí - momentary on/off).
- Pevná spona pro bezpečné a jednoduché nošení svítilny na opasku nebo kapse (odstranitelná).
- Svítilna díky svému designu neprokluzuje v ruce a neotáčí se při položení.
- Ke svítilně je přiložena šňůrka na zápěstí, pouzdro na opasek a náhradní o-kroužek.
- Baterie nejsou součástí balení.

### Použití:

Pro zapnutí zmáčknete vypínač umístěný na konci svítilny, pro okamžitou aktivaci tlačítko namáčkněte. Stiskem bočního tlačítka u hlavy svítilny můžete kdykoliv během provozu přepínat mezi režimy výkonu. Pro přepnutí do zábleskového režimu přidržíte boční tlačítko zhruba 1 vteřinu. **Demontáž spony** - odšroubujte taktický kroužek a stáhněte sponu z těla svítilny, našroubujte taktický kroužek zpět. **Upozornění na vybité baterie** - svítilna postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu a každých pět minut 3x zablíká.

### Upozornění:

- Používejte pouze kvalitní 3V CR123A baterie či nabíjecí 18650 akumulátory, aby nedošlo k poškození svítilny například z důvodu úniku látek z baterie.
- Vkládejte baterie kladným pólem směrem k hlavě svítilny.
- Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je.
- Pokud svítilna bliká či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:
  - Baterie jsou téměř vybité - vyměňte je.
  - Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené - očistěte je houbičkou namočenou v alkoholu.
  - Hlava, tělo či zadní část svítilny jsou uvolněné, dotáhněte je.

### Záruka:

Záruka pět let.

